HI2640 • HI2641 **Oxymètres de laboratoire**

Spécifications techniques

Specifications		HI2640	HI2641
Oxygène dissous	Gamme	0,00 à 45,00 mg/L (ppm) 0,0 à 300,0 % saturation	
	Résolution	0,01 mg/L (ppm) 0,1 % saturation	
	Exactitude	±1,5 % de la lecture ±1 digit	
	Étalonnage	En 1 ou 2 points à 0 % (avec **HI7040**) et 100 % (dans l'air)	
	Correction de température	Automatique, de 0,0 à 50,0 °C*	
	Correction salinité	0 à 40 g/L (avec résolution 1 g/L)	
	Compensation d'altitude	-500 à 4 000 m (avec résolution 100 m)	
Température	Gamme*	-20,0 à 120,0 °C	
	Résolution	0,1 °C	
	Exactitude	±0,5 °C	
Spécifications complémentaires	Sonde	**HI764080**, sonde oxygène polarographique avec connecteur jack 3,5 mm et câble 1 m (fournie)	
	Mémorisation †	–	Jusqu'à 1 000 mesures : 200 mesures à la demande 200 au point final 600 en mémorisation automatique † (en lots : jusqu'à 100 lots)
	Connectivité	–	1 port USB-C pour le chargement et la connexion PC
	Alimentation	USB Type C (5 VDC ; 500 mA)	USB Type C (5 VDC ; 500 mA)
	Dimensions / Poids	205 x 160 x 77 mm / Environ 850 g	

* Dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée
† Mode standard uniquement

Présentation

HI2640-02 et **HI2641-02** sont livrés avec une sonde oxygène dissous numérique **HI764080**, une solution électrolyte **HI7041S**, deux membranes pour sonde oxygène, deux joints toriques, un support d'électrodes, un câble USB-C 1,5 m et un adaptateur secteur USB-C.

Sonde oxygène dissous numérique

HI764080 Sonde oxygène polarographique intelligente avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Solutions

HI7041S Solution électrolyte pour sonde oxygène polarographique, flacon de 30 mL
HI7040L Solution zéro oxygène, 500 mL

Accessoires

HI764080A/P Membranes de rechange pour sonde oxygène (5 pcs)
HI764026 Support de sondes pour Série **HI2600**
HI920018 Câble USB-C vers USB-C, 1,5 m



Port USB-C

Port USB-C pour alimentation (**HI2640**)
Port USB-C pour alimentation et connexion PC (**HI2641**)

Entrée pour sonde numérique

Il suffit de connecter la sonde numérique via la prise jack 3,5 mm pour qu'elle soit automatiquement reconnue.

12, rue George Charpak
13013 Marseille
04 91 02 34 54
www.serflam.com -serflam@serflam.com